



Cudy WR6500 беспроводной маршрутизатор Гигабитный Ethernet Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц) Черный

Производитель : Cudy

Код товара: WR6500

Модель : WR6500

Cudy WR6500. Тип WAN соединения: RJ-45. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Скорость передачи данных WLAN (макс): 5765 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet. Алгоритмы шифрования данных: WPA, WPA2, WPA3. Тип продукта: Настольный маршрутизатор, Цвет товара: Черный



WAN подключение		Протоколы	
Ethernet WAN *	✓	DHCP сервер	✓
DSL WAN *	✗	Дизайн	
Слот для SIM-карты *	✗	Цвет товара	Черный
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✗	Настенный	✓
Тип WAN соединения	RJ-45	Тип продукта *	Настольный маршрутизатор
Характеристики беспроводной LAN		Сертификаты	
Wi-Fi диапазоны *	Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц)	Compliance certificates	СЕ, Федеральная комиссия по связи (ФКС)
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)	Содержимое упаковки	
Скорость передачи данных WLAN (макс) *	5765 Мбит/с	Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	Сетевой адаптер в комплекте	✓
		Антенна в комплекте	✓
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	688 Мбит/с	Краткое руководство по установке	✓
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	5765 Мбит/с	Антенна	
Сеть		Конструкция антенны *	Внутренний и внешний
Подключение Ethernet *	✓	Тип антенны	3x3
Тип LAN Ethernet интерфейса *	Гигабитный Ethernet	Коэффициент усиления антенны (макс)	5,27 dBi
Переадресация портов	✓	Количество антенн	6
Запуск порта	✓	Съемная антенна(ы)	✗
Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)	1	Свойства	
Количество гостевых сетей (5 ГГц)	1	Встроенный процессор	✓
Порты и интерфейсы		Архитектура процессора	ARM Cortex A7
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Тактовая частота процессора	2000 МГц
USB порт *	✗	Количество ядер процессора	4
		Оперативная память	512 MB
		Тип внутренней памяти	DDR4
		Флэш-память	128 MB

Порты и интерфейсы		Энергопитание	
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Тип источника питания *	Постоянный ток
Характеристики управления		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
		Выходное напряжение	12 V
		Ток на выходе	1,5 A
		Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
		Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Безопасность		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
		Вес и размеры	
		Ширина	253 mm
		Глубина	152 mm
		Высота	482 mm
		Вес	580 g
		Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	431 mm
		Глубина упаковки	324 mm
Протоколы		Высота упаковки	58 mm
DHCP клиент		Масса брутто	1,19 kg



6971690793524



6971690794453

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.