



APC Smart-UPS On-Line SRT источник бесперебойного питания
Двойное преобразование (онлайн) 3 kVA 2700 W



Производитель : APC

Код товара: SRT3000RMXLI

Модель : Smart-UPS On-Line SRT




APC Smart-UPS On-Line SRT. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 3 kVA, Выходная мощность: 2700 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Тип последовательного интерфейса: RJ-45. Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 505 VAh, Обычное время резервирования при полной нагрузке: 4 min. Формат: Монтируемый в стойку, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 2U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA

Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	Формат *	Монтируемый в стойку
Выходная мощность *	3 kVA	Емкость стойки	2U
Выходная мощность *	2700 W	Длина кабеля	2,44 m
Форма волны *	Синусоидальная	Цвет товара *	Черный
Входное напряжение (мин) *	100 V	Тип дисплея	ЖК
Входное напряжение (макс) *	275 V	Светодиодные индикаторы	Замена батареи
Частота входного сигнала *	40 - 70 Hz	International Protection (IP) код	IP20
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Условия эксплуатации	
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Значение потока энергии	340 J	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Эффективность	92%	Рабочая высота	0 - 3000 m
Коэффициент амплитуды	3:1	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Сертификаты	
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	2%	Compliance certificates	RoHS
Уровень шума	55 dB	Сертификация	CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA
Защита от перенапряжения	✓	Содержимое упаковки	
Функции защиты электропитания	Перегрузка	Карта управления в комплекте	✗
Звуковые сигналы	✓	Краткое руководство по установке	✓
Режимы звукового сигнала	Замена батареи	Устойчивость	
Автоматический перезапуск	✓	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19	Ширина	432 mm
Вилка	Разъем C20	Глубина	635 mm
USB порт	✓	Высота	85 mm
Последовательный интерфейс	✓	Вес	31,3 kg
Тип последовательного интерфейса	RJ-45	Данные об упаковке	
Слот расширения SmartSlot	✓	Ширина упаковки	599 mm
SmartConnect port	✗	Глубина упаковки	871 mm
Батарея		Высота упаковки	246 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Масса брутто	39,3 kg
Емкость батареи	505 VAh		

Батарея		Логистические данные	
Обычное время резервирования при полной загрузке	4 min	Количество в паллете	6 шт
Обычное время резервирования при половинной загрузке	11,8 min	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Время работы батареи (макс)	5 лет	Общий углеродный след (kg of CO2e)	4993,35
Время подзарядки батареи	3 h	Прочие свойства	
Батарея горячей замены	✓	Выходное напряжение	230 V
Автоматический тест батареи	✓		
Холодный запуск	✓		



0731304317647



731304317647

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.