


ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI7 NEO AMD B850 Socket AM5 ATX

Производитель : ASUS

Код товара: 90MB1P10-M0EAY0

Модель : ROG STRIX B850-A GAMING WIFI7 NEO

ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI7 NEO. Производитель процессора: AMD, Сокет процессора: Socket AM5, Совместимые серии процессоров: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 256 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 5, 10. Максимальное разрешение: 3840 x 2160 пикселей. Тип Ethernet интерфейса: 5 Gigabit Ethernet, Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi стандартов: Wi-Fi 7 (802.11be)



Процессор		Порты на задней панели	
Производитель процессора *	AMD	Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A *	2
Сокет процессора *	Socket AM5	Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C *	2
Совместимые серии процессоров *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Поддерживаемые сокеты процессоров	Socket AM5	Количество HDMI портов *	1
Память		Версия HDMI	2.1
Поддерживаемые типы памяти *	DDR5-SDRAM	Линейные выходы наушников	1
Количество слотов памяти *	4	Вход линии	✓
Тип слотов памяти	DIMM	Порт выхода S/PDIF	✓
Каналы памяти	Dual-channel	Цифровой оптический аудио выход	1
ECC compatibility	ECC и без ECC	Разъем антенны WiFi-AP	2
Supported memory clock speed (max)	9000 МГц	Сеть	
Максимальная внутренняя память *	256 GB	Подключение Ethernet	✓
Небуферизованная память	✓	Тип Ethernet интерфейса	5 Gigabit Ethernet
Maximum internal memory per slot	64 GB	Wi-Fi *	✓
Контроллеры хранения данных		Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD	Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 7 (802.11be)
Поддерживаемые интерфейсы носителя *	M.2, SATA III	Модель WLAN контроллера	MediaTek MT7925
Количество поддерживаемых жестких дисков	4	Bluetooth	✓
		Версия Bluetooth	5.4

Контроллеры хранения данных		Свойства	
Количество поддерживаемых дисков памяти	6	Чипсет материнской платы *	AMD B850
Поддержка RAID	✓	Аудио чип	Realtek ALC4080
Уровни RAID	0, 1, 5, 10	Выходные звуковые каналы *	7.1 канала
Графический адаптер		Цвет товара	Белый
Поддержка технологии параллельной обработки *	Не поддерживается	Комплектующие для *	ПК
Встроенный графический адаптер	✗	Формат материнской платы *	ATX
Максимальное разрешение	3840 x 2160 пикселей	Семейство чипсета материнской платы *	AMD
Внутренние порты		Тип охлаждения	Пассивный
Разъемы USB 2.0 *	3	Тип источника питания	ATX
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 11
Разъемы USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Слоты расширения	
Количество разъемов SATA III *	2	Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Аудиоразъем передней панели	✓	PCI Express x16 (Gen 5.x) slots	1
Разъем передней панели	✓	Количество M.2 (M) слотов	4
Разъем питания ATX (24-конт.)	✓	1st M.2 largest key size	2280
Разъем вентилятора центрального процессора	✓	1st M.2 highest PCI Express generation	5.0
Number of CPU fan connectors	2	2nd M.2 largest key size	2280
Количество разъемов вентилятора корпуса	4	2nd M.2 highest PCI Express generation	4.0
EPS разъем питания (8-конт.)	✓	3rd M.2 largest key size	2280
Number of EPS power connectors (8-pin)	2	3rd M.2 highest PCI Express generation	4.0
разъемы Thunderbolt	1	4th M.2 largest key size	2280
Number of water pump connectors	1	4th M.2 highest PCI Express generation	4.0
RGB LED контактный разъем	✓	BIOS	
Number of RGB LED pin headers	3	Тип BIOS *	UEFI AMI
Порты на задней панели		Размер памяти BIOS	512 Mbit
Количество портов USB 2.0 *	2	Кнопка сброса CMOS	✓
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	6	BIOS flashback button	✓
		Вес и размеры	
		Ширина	305 mm
		Глубина	244 mm
		Содержимое упаковки	
		Поставляемые кабели	SATA
		Антенна в комплекте	✓
		Прочие свойства	
		Краткое руководство по установке	✓



4711636446518

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.