

Vertiv Liebert GXT5-6000IRT5UXLN источник бесперебойного питания Двойное преобразование (онлайн) 6 kVA 6000 W 8 розетка(и)



Производитель : Vertiv

Семейство продуктов:
Liebert

Код товара:
GXT5-6000IRT5UXLN

Модель : GXT5-6000IRT5UXLN

Vertiv Liebert GXT5-6000IRT5UXLN. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 6 kVA, Выходная мощность: 6000 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Количество розеток: 8 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 9 Ah, Напряжение батареи: 12 V. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 5U. Поставляемые кабели: Кабель USB

Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	Обычное время резервирования при полной загрузке	5,5 min
Выходная мощность *	6 kVA	Обычное время резервирования при половинной загрузке	14,5 min
Выходная мощность *	6000 W		
Форма волны *	Pure sine		
Входное напряжение (мин) *	176 V		
Входное напряжение (макс) *	288 V		
Частота входного сигнала *	40/70 Hz		
Выходное рабочее напряжение (мин)	200 V		
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V		
Частота выходного сигнала	50/60 Hz		
Эффективность	94%		
Уровень шума	55 dB		
Порты и интерфейсы		Дизайн	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19	Формат *	Tower
Количество розеток	8 розетка(и)	Емкость стойки	5U
USB порт	✓	Цвет товара *	Черный
Последовательный интерфейс	✓	Тип дисплея	ЖК
Батарея		Условия эксплуатации	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Емкость батареи	9 Ah	Диапазон температур при хранении	-15 - 40 °C
Напряжение батареи	12 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Количество батареек в комплекте	16 шт	Содержимое упаковки	
		Батарейки в комплекте	✓
		Поставляемые кабели	Кабель USB
		Инструкция	✓
		Краткое руководство по установке	✓
		Вес и размеры	
		Ширина	430 mm
		Глубина	630 mm
		Высота	217 mm
		Вес	70,8 kg



0767041026658



767041026658

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.