



**APC Smart-UPS X 2200VA источник бесперебойного питания
Интерактивная 2,2 kVA 1980 W 10 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: SMX2200HUNC

Модель : Smart-UPS X 2200VA

APC Smart-UPS X 2200VA. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 2,2 kVA, Выходная мощность: 1980 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Разъем C20, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 10 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 702 Ah, Время подзарядки батареи: 3 h. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 2U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE



Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Емкость стойки	2U
Выходная мощность *	2,2 kVA	Длина кабеля	2 m
Выходная мощность *	1980 W	Цвет товара *	Черный
Форма волны *	Синусоидальная	Тип дисплея	LED
Входное напряжение (мин) *	140 V	Светодиодные индикаторы	✓
Входное напряжение (макс) *	280 V	Условия эксплуатации	
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Выходное рабочее напряжение (мин)	208 V	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Регулировка выходной частоты	+/- 3 Hz	Рабочая высота	0 - 3000 m
Регулировка выходного напряжения	5%	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Время отклика	10 ms	Сертификаты	
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Compliance certificates	RoHS
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Сертификация	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
Уровень шума	55 dB	Содержимое упаковки	
Защита от перенапряжения	✓	Набор для крепления к стойке	✓
Звуковые сигналы	✓	Поставляемые кабели	Входной силовой кабель, Кабель USB
Управление через веб-интерфейс	✓	Карта управления в комплекте	✓
Режимы звукового сигнала	Замена батареи	Краткое руководство по установке	✓
Автоматический перезапуск	✓	Вес и размеры	
Порты и интерфейсы		Ширина	178 mm
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19, Разъем C20	Глубина	483 mm
Вилка	Разъем C20	Высота	432 mm
Количество розеток	10 розетка(и)		
Количество портов USB 2.0	1		
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Слот расширения SmartSlot	✓	Вес	38,6 kg
SmartConnect port	✗	Данные об упаковке	
Батарея		CD с ресурсами	✓
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Ширина упаковки	586 mm
Емкость батареи	702 Ah	Глубина упаковки	633 mm
Время подзарядки батареи	3 h	Высота упаковки	330 mm
Батарея горячей замены	✓	Масса брутто	47,6 kg
Автоматический тест батареи	✓	Логистические данные	
Холодный запуск	✓	Количество в паллете	6 шт
Дизайн		Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Формат *	Монтируемый в стойку/башня	Общий углеродный след (kg of CO2e)	3234,06
		Прочие свойства	
		Выходное напряжение	230 V



0731304327158



731304327158

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.