



APC Smart-UPS 3000VA источник бесперебойного питания
Интерактивная 3 kVA 2700 W 9 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: SMT3000RMI2UNC

Модель : Smart-UPS 3000VA



APC Smart-UPS 3000VA. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 3 kVA, Выходная мощность: 2700 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Разъем C20, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 9 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 547 Ah, Время подзарядки батареи: 3 h. Формат: Монтируемый в стойку, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 2U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE




Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Светодиодные индикаторы	✓
Выходная мощность *	3 kVA	Условия эксплуатации	
Выходная мощность *	2700 W	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Форма волны *	Синусоидальная	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Входное напряжение (мин) *	151 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Входное напряжение (макс) *	302 V	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Рабочая высота	0 - 3000 m
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Сертификаты	
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Compliance certificates	RoHS
Значение потока энергии	320 J	Сертификация	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
Время отклика	4 ms	Содержимое упаковки	
Аварийное обесточивание (EPO)	0	Набор для крепления к стойке	✓
Уровень шума	55 dB	Поставляемые кабели	Входной силовой кабель, Кабель USB
Защита от перенапряжения	✓	Карта управления в комплекте	✓
Звуковые сигналы	✓	Краткое руководство по установке	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Устойчивость	
Режимы звукового сигнала	Замена батареи	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
Автоматический перезапуск	✓	Вес и размеры	
Порты и интерфейсы		Ширина	480 mm
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19, Разъем C20	Глубина	683 mm
Вилка	Разъем C20	Высота	86 mm
Количество розеток	9 розетка(и)	Вес	44,2 kg
Количество портов USB 2.0	1	Данные об упаковке	
Слот расширения SmartSlot	✓	CD с ресурсами	✓
SmartConnect port	✗	Ширина упаковки	600 mm
Батарея			
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)		
Емкость батареи	547 Ah		
Время подзарядки батареи	3 h		
Батарея горячей замены	✓		

Батарея		Данные об упаковке	
Автоматичесий тест батареи	✓	Глубина упаковки	980 mm
Холодный запуск	✓	Высота упаковки	254 mm
Дизайн		Масса брутто	51,6 kg
Формат *	Монтируемый в стойку	Логистические данные	
Емкость стойки	2U	Количество в паллете	8 шт
Длина кабеля	2 m	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Цвет товара *	Черный	Общий углеродный след (kg of CO2e)	2958,37
Тип дисплея	ЖК	Прочие свойства	
		Выходное напряжение	230 V



0731304327707



731304327707

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.