



APC Smart-UPS On-Line источник бесперебойного питания
Двойное преобразование (онлайн) 10 kVA 10000 W 10
розетка(и)


Производитель : APC

Код товара: SRT10KRMXLI

Модель : Smart-UPS On-Line



APC Smart-UPS On-Line. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 10 kVA, Выходная мощность: 10000 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Hardwire, Количество розеток: 10 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 1805 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 3,8 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 6U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH




Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	Тип дисплея	ЖК
Выходная мощность *	10 kVA	Светодиодные индикаторы	✓
Выходная мощность *	10000 W	Условия эксплуатации	
Форма волны *	Синусоидальная	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Входное напряжение (мин) *	100 V	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Входное напряжение (макс) *	476 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Частота входного сигнала *	40 - 70 Hz	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Рабочая высота	0 - 3000 m
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Регулировка выходной частоты	50/60 Hz	Сертификаты	
Значение потока энергии	480 J	Compliance certificates	RoHS
Количество фаз на выходе	1	Сертификация	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH
Эффективность	94,6%	Содержимое упаковки	
Коэффициент амплитуды	3:1	Набор для крепления к стойке	✓
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Поставляемые кабели	Кабель USB
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	3%	Карта управления в комплекте	✓
Уровень шума	55 dB	Краткое руководство по установке	✓
Защита от перенапряжения	✓	Устойчивость	
Звуковые сигналы	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Автоматический перезапуск	✓		
Порты и интерфейсы			
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19		
Вилка	Hardwire		
Количество розеток	10 розетка(и)		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество выходных IEC джамперов	3	Ширина	432 mm
USB порт	✓	Глубина	715 mm
Последовательный интерфейс	✓	Высота	263 mm
Тип последовательного интерфейса	RJ-45	Вес	111,8 kg
Слот расширения SmartSlot	✓	Данные об упаковке	
SmartConnect port	✗	Кронштейн	✓
Батарея		Датчик температуры	✓
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Гарантийная карточка	✓
Емкость батареи	1805 VAh	CD с программным обеспечением	✓
Обычное время резервирования при полной загрузке	3,8 min	Ширина упаковки	600 mm
Обычное время резервирования при половинной загрузке	11,5 min	Глубина упаковки	1000 mm
Время работы батареи (макс)	5 лет	Высота упаковки	461 mm
Время подзарядки батареи	3 h	Масса брутто	130 kg
Батарея горячей замены	✓	Логистические данные	
Автоматический тест батареи	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Холодный запуск	✓	Общий углеродный след (kg of CO2e)	22873,91
Дизайн		Прочие свойства	
Формат *	Монтируемый в стойку/башня	Интерфейс	RJ-45 10/100 Base-T
Емкость стойки	6U	Номинальное выходное напряжение	230 V
Цвет товара *	Черный	Номинальное входное напряжение	230 V



0731304304265



731304304265

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.