


ASUS PRIME A620AM-K AMD A620A Socket AM5 Микро ATX

Производитель : ASUS

Код товара: 90MB1GX0-M0EAY0

Модель : PRIME A620AM-K

ASUS PRIME A620AM-K. Производитель процессора: AMD, Сокет процессора: Socket AM5, Совместимые серии процессоров: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 128 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 5, 10. Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet. Комплектующие для: ПК, Формат материнской платы: Микро ATX, Семейство чипсета материнской платы: AMD



Процессор		Внутренние порты	
Производитель процессора *	AMD	Number of RGB LED pin headers	3
Сокет процессора *	Socket AM5	Порты на задней панели	
Совместимые серии процессоров *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Количество портов USB 2.0 *	2
		Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A *	4
Поддерживаемые сокеты процессоров	Socket AM5	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Память		Количество портов PS/2	1
Поддерживаемые типы памяти *	DDR5-SDRAM	Количество HDMI портов *	1
Количество слотов памяти *	2	Количество портов DisplayPort	1
Тип слотов памяти	DIMM	Сеть	
Каналы памяти	Dual-channel	Подключение Ethernet	✓
ECC compatibility	Non-ECC	Тип Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Максимальная внутренняя память *	128 GB	Wi-Fi *	✗
Небуферизованная память	✓	Основной стандарт Wi-Fi	Отсутствует
Контроллеры хранения данных		Свойства	
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD	Чипсет материнской платы *	AMD A620A
Поддерживаемые интерфейсы носителя *	M.2, SATA III	Выходные звуковые каналы *	7.1 канала
Количество поддерживаемых жестких дисков	4	Комплектующие для *	ПК
Количество поддерживаемых дисков памяти	5	Формат материнской платы *	Микро ATX
Поддержка RAID	✓	Семейство чипсета материнской платы *	AMD
Уровни RAID	0, 1, 5, 10	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 x64, Windows 11
Графический адаптер		Слоты расширения	
Поддержка технологии параллельной обработки *	Не поддерживается	Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x)	1
		Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x)	1

Внутренние порты		Слоты расширения	
Разъемы USB 2.0 *	2	Количество M.2 (M) слотов	1
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	1st M.2 largest key size	2280
Количество разъемов SATA III *	4	1st M.2 highest PCI Express generation	4.0
Разъем выхода S/PDIF	✓	BIOS	
Аудиоразъем передней панели	✓	Тип BIOS *	UEFI AMI
Разъем передней панели	✓	Размер памяти BIOS	256 Mbit
Разъем питания ATX (24-конт.)	✓	Данные об упаковке	
Разъем вентилятора центрального процессора	✓	Ширина упаковки	260 mm
Number of CPU fan connectors	1	Глубина упаковки	270 mm
Количество разъемов вентилятора корпуса	2	Высота упаковки	51,5 mm
Количество COM-разъемов	1	Масса брутто	900 g
TPM коннектор	✓	Вес и размеры	
12B разъем питания	✓	Ширина	226 mm
RGB LED контактный разъем	✓	Глубина	221 mm
		Содержимое упаковки	
		Поставляемые кабели	SATA
		Винты в комплекте	✓



4711636227988



4711636227971

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.