

CyberPower OLS3000EA-DE источник бесперебойного питания
Двойное преобразование (онлайн) 3 kVA 2700 W 7 розетка(и)

Производитель : CyberPower

Код товара: OLS3000EA-DE

Модель : OLS3000EA-DE

CyberPower OLS3000EA-DE. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 3 kVA, Выходная мощность: 2700 W. Типы розеток: Разъем C13, Количество розеток: 7 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Обычное время резервирования при полной загрузке: 4,2 min, Обычное время резервирования при половинной загрузке: 13,1 min. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Металл. Сертификация: RoHS, CE



Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	Время подзарядки батареи	4 h
Выходная мощность *	3 kVA	Зарядный ток	1,5 A
Выходная мощность *	2700 W	Дизайн	
Форма волны *	Pure sine	Формат *	Tower
Входное напряжение (мин) *	190 V	Материал корпуса	Металл
Входное напряжение (макс) *	230 V	Длина кабеля	1,5 m
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Встроенный вентилятор	✓
Выходное рабочее напряжение (мин)	208 V	Цвет товара *	Черный
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Тип дисплея	ЖК
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Светодиодные индикаторы	Авария, Операция, Напряжение, Статус
Максимальный ток	13,04 A	Условия эксплуатации	
Значение потока энергии	370 J	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Время отклика	0 ms	Диапазон температур при хранении	-20 - 50 °C
Эффективность (режим ECO)	95%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 90%
Коэффициент мощности	0,9	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Входной коэффициент мощности	0,98	Рабочая высота	0 - 1500 m
Коэффициент амплитуды	3:1	Высота в нерабочем режиме	0 - 1500 m
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	5%	Сертификаты	
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Сертификация	RoHS, CE
Защита от перенапряжения	✓	Содержимое упаковки	
Функции защиты электропитания	Перегрузка	Поставляемые кабели	Силовой кабель, Кабель USB
Звуковые сигналы	✓	Вес и размеры	
Режимы звукового сигнала	Замена батареи, Авария, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Ширина	196 mm

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Типы розеток	Разъем C13	Глубина	416 mm
Количество розеток	7 розетка(и)	Высота	337 mm
USB порт	✓	Вес	21,3 kg
Батарея		Данные об упаковке	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Ширина упаковки	295 mm
Число поддерживаемых батарей	3	Глубина упаковки	519 mm
Обычное время резервирования при полной загрузке	4,2 min	Высота упаковки	458 mm
Обычное время резервирования при половинной загрузке	13,1 min	Масса брутто	30,4 kg
Логистические данные			
		Код гармонизированной системы описания (HS)	8504408590
		Страна производства	Китай



4711027790251



5715063461341

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.