

CyberPower OLS3000EA источник бесперебойного питания Двойное преобразование (онлайн) 3 kVA 2700 W 8 розетка(и)

Производитель : CyberPower

Код товара: OLS3000EA

Модель : OLS3000EA

CyberPower OLS3000EA. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 3 kVA, Выходная мощность: 2700 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Клемма, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 8 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Обычное время резервирования при полной нагрузке: 4,3 min, Обычное время резервирования при половинной нагрузке: 13,1 min. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Металл. Compliance certificates: CE, RoHS



Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	Обычное время резервирования при полной нагрузке	4,3 min
Выходная мощность *	3 kVA	Обычное время резервирования при половинной нагрузке	13,1 min
Выходная мощность *	2700 W	Время подзарядки батареи	4 h
Форма волны *	Pure sine	Зарядный ток	1,5 A
Входное напряжение (мин) *	190 V	Карtridge замены батареи	BPSE72V40A
Входное напряжение (макс) *	300 V	Дизайн	
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Формат *	Tower
Выходное рабочее напряжение (мин)	208 V	Материал корпуса	Металл
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Длина кабеля	1,5 m
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Цвет товара *	Черный
Максимальный ток	13,04 A	Тип дисплея	ЖК
Значение потока энергии	370 J	Условия эксплуатации	
Время отклика	0 ms	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Количество фаз на входе	1	Диапазон температур при хранении	-20 - 50 °C
Эффективность (режим ECO)	95%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 90%
Коэффициент мощности	0,9	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Входной коэффициент мощности	0,98	Рабочая высота	0 - 1500 m
Коэффициент амплитуды	3:1	Высота в нерабочем режиме	0 - 1500 m
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Сертификаты	
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	5%	Compliance certificates	CE, RoHS
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Вес и размеры	
Защита от перенапряжения	✓	Ширина	169 mm
Функции защиты электропитания	Входной плавкий предохранитель, Сверхток, Перегрузка, Короткое замыкание	Глубина	416 mm

Свойства		Вес и размеры	
Звуковые сигналы	✓	Высота	337 mm
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Замена батареи, Авария, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Вес	26 kg
		Данные об упаковке	
Ширина упаковки		295 mm	
Глубина упаковки		519 mm	
Высота упаковки		458 mm	
Масса брутто		30,4 kg	
Порты и интерфейсы		Логистические данные	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19, Клемма	Код гармонизированной системы описания (HS)	8504408590
Вилка	Разъем C20		
Количество розеток	8 розетка(и)	Страна производства	Китай
USB порт	✓		
Emergency Power Off (EPO) коннектор	✓		
Батарея			
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)		
Число поддерживаемых батарей	3		



4711027790121

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.