



APC Smart-UPS 1500VA источник бесперебойного питания
Интерактивная 1,5 kVA 1000 W 4 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: SMT1500RMI2UNC

Модель : Smart-UPS 1500VA




APC Smart-UPS 1500VA. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 1,5 kVA, Выходная мощность: 1000 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C14, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 4 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 432 Ah, Время подзарядки батареи: 3 h. Формат: Монтируемый в стойку, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 2U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Тип дисплея	ЖК
Выходная мощность *	1,5 kVA	Светодиодные индикаторы	✓
Выходная мощность *	1000 W	Условия эксплуатации	
Форма волны *	Синусоидальная	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Входное напряжение (мин) *	151 V	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Входное напряжение (макс) *	302 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Рабочая высота	0 - 3000 m
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Сертификаты	
Регулировка выходного напряжения	5%	Compliance certificates	RoHS
Значение потока энергии	459 J	Сертификация	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
Время отклика	2 ms	Содержимое упаковки	
Аварийное обесточивание (EPO)	0	Набор для крепления к стойке	✓
Уровень шума	46 dB	Поставляемые кабели	Входной силовой кабель, Кабель USB
Звуковые сигналы	✓	Карта управления в комплекте	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Краткое руководство по установке	✓
Режимы звукового сигнала	Замена батареи	Устойчивость	
Автоматический перезапуск	✓	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C14	Ширина	432 mm
Вилка	Разъем C14	Глубина	457 mm
Количество розеток	4 розетка(и)	Высота	89 mm
Количество портов USB 2.0	1	Вес	28,6 kg
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Данные об упаковке	
Слот расширения SmartSlot	✓	CD с ресурсами	✓
SmartConnect port	✗	Ширина упаковки	594 mm
Батарея		Глубина упаковки	603 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Высота упаковки	251 mm
Емкость батареи	432 Ah	Масса брутто	31,8 kg
Время подзарядки батареи	3 h	Логистические данные	
Батарея горячей замены	✓	Количество в паллете	8 шт
Автоматический тест батареи	✓		
Холодный запуск	✓		
Дизайн			
Формат *	Монтируемый в стойку		
Емкость стойки	2U		

Дизайн		Логистические данные	
Цвет товара *	Черный	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
		Общий углеродный след (kg of CO2e)	1407,66
		Прочие свойства	
		Выходное напряжение	230 V



0731304327684



731304327684

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.