



APC SRT1000XLI источник бесперебойного питания Двойное преобразование (онлайн) 1 kVA 1000 W 12 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: SRT1000XLI

Модель : SRT1000XLI

APC SRT1000XLI. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 1 kVA, Выходная мощность: 1000 W. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 12 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Напряжение батареи: 48 V, Обычное время резервирования при полной загрузке: 8 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 2U. Compliance certificates: CE, Сертификация: CE, EAC



Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	Формат *	Монтируемый в стойку/башня
Выходная мощность *	1 kVA	Емкость стойки	2U
Выходная мощность *	1000 W	Длина кабеля	1,8 m
Форма волны *	Синусоидальная	Тип охлаждения	Активный
Входное напряжение (мин) *	220 V	Встроенный вентилятор	✓
Входное напряжение (макс) *	240 V	Цвет товара *	Черный
Частота входного сигнала *	40/70 Hz	Тип дисплея	ЖК
Выходное рабочее напряжение (мин)	50 V	Светодиодные индикаторы	✓
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	International Protection (IP) код	IP20
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Условия эксплуатации	
Значение потока энергии	432 J	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Коэффициент амплитуды	3:1	Диапазон температур при хранении	-20 - 50 °C
ECO режим	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Рабочая высота	0 - 3048 m
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	2%	Высота в нерабочем режиме	0 - 15240 m
Уровень шума	50 dB	Сертификаты	
Звуковые сигналы	✓	Compliance certificates	CE
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Замена батареи	Сертификация	CE, EAC
Автоматический перезапуск	✓	Содержимое упаковки	
		Поставляемые кабели	Кабель USB

Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	
Типы розеток	Разъем C13	Карта управления в комплекте	✗
Вилка	Разъем C14	Краткое руководство по установке	✓
Количество розеток	12 розетка(и)	Устойчивость	
USB порт	✓	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Последовательный интерфейс	✓	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
Тип последовательного интерфейса	RJ-45	Вес и размеры	
Количество последовательных портов	1	Ширина	85 mm
Слот расширения SmartSlot	✓	Глубина	505 mm
SmartConnect port	✗	Высота	432 mm
Батарея		Вес	20,5 kg
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Ширина батареи	59,4 cm
Напряжение батареи	48 V	Глубина батареи	74,9 cm
Обычное время резервирования при полной загрузке	8 min	Высота батареи	24,6 cm
Обычное время резервирования при половинной загрузке	21 min	Логистические данные	
Время работы батареи (макс)	5 лет	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Время подзарядки батареи	3 h	Общий углеродный след (kg of CO2e)	1839,69
Батарея горячей замены	✓	Прочие свойства	
Автоматический тест батареи	✓	Номинальное выходное напряжение	230 V
Холодный запуск	✓	Номинальное входное напряжение	230 V
Вес батареи	29,6 kg		



0731304340270



731304340270

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.